

Udhëzime për përdorim

Orë inteligjente

LOCON WATCH GOAT

MODELI GJD.15



VERSIONI: 1.0
06.2025
© LOCON SP. Z O.O.

Për të përdorur plotësisht funksionet e orës, shkarkoni aplikacionin Safe Family.

Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet përpara përdorimit të produktit.
Kompania rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në përmbajtjen e këtyre udhëzimeve pa njoftim paraprak.

1. PËRMBAJTJA E KOMPLETIT

- Kabllo USB me lidhës magnetik,
- Vegël për nxjerrjen e mbajtëses së kartës SIM,
- Këllëf silikoni i ndërrueshëm i orës me rripa të këmbyeshëm,
- Kartë garancie,
- Udhëzime për përdorimin e parë (Fillimi i shpejtë).

2. PËRDORIMI I ORËS



ANA E PËRPARME:
Altoparlanti
Kamera
Mikrofoni



ANA E PASME:
Butoni i funksionit
Lidhësi i karikimit

2.1 BUTONI FUNKSIONAL

Ora ka një buton funksional / SOS të vendosur në anën e kasës.

Gjendja	Funksioni	Përshkrimi i funksionit
Pajisja e ndezur	SOS	Mbajeni butonin të shtypur 3 sekonda për të aktivizuar alarmin SOS.
Në aplikacion	Kthimi te pamja e mëparshme e ekranit	Shtypni butonin për t'u kthyer te pamja e mëparshme e ekranit.
Thirrje zanore aktive	Përfundimi i thirrjes	Shtypni butonin për të përfunduar thirrjen aktive.
Pajisja e fikur	Ndezja e pajisjes	Mbajeni butonin të shtypur për të ndezur orën.
Thirrje hyrëse	Refuzimi i thirrjes	Shtypni butonin për të refuzuar thirrjen hyrëse.

2.2 KARIKIMI



1. Lidhni skajin magnetik të kablllos me lidhësin e karikimit. Nëse hasni rezistencë gjatë përpjekjes për lidhje, mos ushtroni forcë të tepërt – ktheni skajin magnetik dhe provoni përsëri, duke i kushtuar vëmendje përshtatjes së duhur të lidhësve magnetikë.

2. Lidhni skajin më të madh të kablllos USB me adapterin e ushqimit (adapteri USB 5V – nuk përfshihet në komplet).

3. Lidhni adapterin e ushqimit me prizën elektrike.

Koha e karikimit: rreth 2 orë.

Tregimi i përfundimit të karikimit: Kur ora karikohet plotësisht, do të shfaqet ikona e karikimit 100%.

3. KARTA SIM

Vëmendje! Që pajisja të funksionojë siç duhet, nevojitet një kartë nano-SIM nga Makedonski Telekom.

Karta SIM duhet të jetë aktive dhe të mbështesë thirrje zanore në rrjetin celular dhe transmetimin e të dhënave mobile. Karta SIM që do të merrni nga Makedonski Telekom lejon:

- Lidhjen e pajisjes me sistemin Locon dhe aplikacionin Safe Family,
- Kryerjen e thirrjeve telefonike me shërbimin VoLTE (nga ora në telefon dhe nga telefoni në orë),
- Monitorimin dhe raportimin e vendndodhjes së të afërmit.



Pajisja Locon Watch GOAT dërgohet pa kartë SIM. Pasi të keni marrë kartën SIM nga Makedonski Telekom, ndiqni udhëzimet më poshtë për të aktivizuar orën.

3.1 SIM KARTË nga Makedonski Telekom (VETË-INSTALIM)

1. Fikeni pajisjen,
2. Hiqeni mbulesën e orës prej silikonit,
3. Tërhiqni jashtë sirtarin e kartës SIM që ndodhet në anën e majtë të orës,
4. Vendosni kartën nano-SIM nga Makedonski Telekom në tabaka në mënyrë që çipi në kartë të jetë i kthyer nga ekrani dhe cepi i prerë i kartës SIM të përputhet me zgavrën në tabaka.
5. Vendosni sirtarin e kartës SIM në orë.
6. Vendoseni sërish këllëfin prej silikonit të orës.



Para se të instaloni kartën nga Makedonski Telekom, çaktivizoni PIN kodin në kartën SIM.

4. LIDHJA ME APLIKACIONIN



Për të konfiguruar pajisjen, shkarkoni dhe instaloni aplikacionin „Safe Family“, i cili është i disponueshëm për sistemet iOS dhe Android.

Aplikacioni do t'ju kërkojë të skanoni kodin QR, i cili ndodhet në anën e kutisë ose në aplikacionin „Lidh aplikacionin“ në menynë e orës.

Për hapat e ardhshëm do të mësoni direkt nga aplikacioni. Lidhja e pajisjes me aplikacionin dhe procesi i konfigurimit janë përshkruar hap pas hapi në udhëzimet „Fillimi i shpejtë“, të cilat do t'i gjeni të bashkangjitura me pajisjen.

5. PËRDORIMI I ORËS

Funksionet kryesore të pajisjes:

- **Telefoni** — lista e personave të shtuar nga kujdestari në aplikacionin celular, historia e thirrjeve dhe tastiera numerike — nga kjo meny mund të nisni një thirrje zanore direkt nga ora dhe të shikoni historinë e thirrjeve.
- **Video thirrjet** — thirrje video me kontaktet e shtuara përmes aplikacionit celular.
- **Mesazhi** — historia e mesazheve SMS të pranuar, mundësia e dërgimit të mesazhit SMS nga shabllonet e disponueshme të mesazheve.
- **Biseda** — dërgimi dhe pranimi i mesazheve zanore me kujdestarin.
- **Kamera** — bërja e fotografive me kamerën e integruar të pajisjes.
- **Galeria** — shikimi i fotografive të ruajtura të bëra me kamerën.
- **Zgjuesi** — pamja e alarmeve aktive të vendosura nga aplikacioni.
- **Kronometri** — matja e kohës.
- **Numëruesi i hapave** — shfaqja e numrit të matur të hapave të bërë gjatë ditës.
- **Lidh aplikacionin** — kod unik për skanim në rast se humbet kutia.
- **Cilësimet** — konfigurimi i parametrave si ndriçimi i ekranit ose volumi.
- **Gjuha e menysë** — ndryshimi i gjuhës së menysë së orës.

6. PËRDORIMI I APLIKACIONIT SAFE FAMILY

Funksionet kryesore që zotëron aplikacioni:

- **Lokalizimi** — me kërkesë ose në kohë të caktuar,
- **Thirrja** — thirrje midis orës dhe kujdestarit në të dy drejtimet,
- **Video biseda** — biseda video midis orës dhe aplikacionit në të dy drejtimet,
- **Historia e vendndodhjeve** — ruajtja dhe shikimi i vendndodhjeve nga periudha të zgjedhura kohore,
- **Zona** — njoftime për largimin nga zona e caktuar në hartë (rreze nga 150 m deri në 5000 m),
- **Numëruesi i hapave** — numri i hapave të përshkuar,
- **Regjimi shkollor** — caktimi i periudhave gjatë ditës kur ora është e bllokuar dhe nuk pranon thirrje (funksionon vetëm funksioni SOS),
- **Kontaktet** — menaxhimi i listës së kontakteve në orë,
- **Biseda** — bisedë zanore me kujdestarin,
- **Fotogaleria** — të gjitha fotografitë e bëra në distancë nga kujdestari,
- **Luajtja e zërit** — në rast humbjeje të pajisjes,
- **Dëgjimi** — dëgjim i detyruar në distancë i zërit të mjedisit të orës,
- **Cilësimet e vendndodhjes** — mundësia e ndryshimit të frekuencës së lokalizimit të pajisjes,
- **Fikja e pajisjes** — fikje në distancë e orës nga kujdestari,
- **Udhëzimi i përdorimit** — ridrejtimit te pyetjet e shpeshta (FAQ).

7. UDHËZIME PËR SIGURINË E PËRDORUESIT

Mos vendosni elemente metalike të panevojshme pranë pajisjes, sepse kjo mund të pengojë funksionimin e saj. Nuk lejohet asnjë modifikim apo çmontim i pajisjes ose i pjesëve të saj — kjo mund të çojë në dëmtim dhe humbje të garancisë.

Gjatë përdorimit duhet të respektohen rregullat e përgjithshme të sigurisë për pajisjet elektrike; në veçanti nuk lejohet futja e objekteve metalike brenda pajisjes as ndërmarrja e veprimeve që mund ta ekspozojnë përdoruesin ndaj goditjes elektrike.

Mos e përdorni pajisjen në mjedis të lagësht, me pluhur, të ndotur, as në vende me fushë të fortë magnetike. Pajisja duhet të përdoret me kujdes. Rënia ose një dëmtim tjetër mekanik mund ta bëjë atë jofunksionale.

8. UDHËZIME PËR PËRDORIM

Ora plotëson normat e rezistencës ndaj ujit IP68. Mund ta përdorni orën gjatë aktiviteteve të përditshme, p.sh. gjatë larjes së duarve ose në ditë me shi, pa u shqetësuar se uji do të hyjë brenda. Temperatura e pranueshme e ujit është: 10–35°C. Parametrat e lejuara të zhytjes janë: thellësi deri në 1,5 m për maksimum 30 minuta.

Për funksionimin e duhur të orës, ju lutemi shmangni:

- larjen,
- kontaktin e pajisjes me ujë të kripur,
- kontaktin tepër të gjatë të pajisjes me ujë,
- kërcimin në ujë, pasi kjo mund të shkaktojë shtypje tepër të lartë.



Hyrja e ujit në pajisje si rezultat i mosrespektimit të rekomandimeve të mësipërme çon në humbjen e garancisë.

9. INFORMACION MBI VEPRIMIN E VALËVE ME FREKUENCË RADIO DHE NIVELIN E ABSORBIMIT SPECIFIK (SAR)

Modeli i orës GPS Locon Watch GOAT (GJD.15) është projektuar në atë mënyrë që të plotësojë të gjitha kërkesat e zbatueshme të sigurisë lidhur me ndikimin e valëve radio mbi organizmin njerëzor. Këto kërkesa rrjedhin nga rekomandimet shkencore, duke përfshirë nivelet e lejuara që garantojnë sigurinë e të gjithë personave, pavarësisht nga mosha dhe gjendja e tyre shëndetësore. Në rekomandimet për ndikimin e valëve radio përdoret termi „absorbim specifik“ (SAR). Testet e vlerës SAR kryhen me metoda standarde, kur ora transmeton me fuqinë maksimale në të gjitha brezat e frekuencës së përdorur.


Në rastin e këtij modeli ore Locon Watch Goat (GJD.15) vlera më e lartë e SAR e matur nga Locon është **0,429 W/kg (te fytyra)** dhe **1,469 W/kg (te trupi)**. Vlera maksimale e lejuar lejon emetimin e rrezatimit me fuqi 2 W/kg te fytyra dhe 4 W/kg te trupi.

10. INFORMACION MBI BREZAT E FREKUENCËS DHE FUQINË MAKSIMALE TË PAJISJES

Më poshtë paraqiten brezat e frekuencës dhe fuqia maksimale dalëse për standardet e veçanta të komunikimit në të cilat punon pajisja:

Brezi	Brezi i frekuencës — Transmetimi [MHz]	Brezi i frekuencës — Marrja [MHz]	Fuqia e transmetuar [dBm]
GSM900	880-915	925-960	31,67
GSM1800	1710-1785	1805-1880	30,18
WCDMA Band 1	1920-1980	2110-2170	22,17
WCDMA Band 8	880-915	925-960	22,54
LTE Band 1	1920-1980	2110-2170	22,94
LTE Band 3	1710-1785	1805-1880	22,89
LTE Band 7	2500-2570	2620-2690	22,52
LTE Band 8	880-915	925-960	22,66
LTE Band 20	832-862	791-821	23,01
LTE Band 28	703-748	758-803	22,71
LTE Band 40	2300-2400	2300-2400	22,71
Wi-Fi 2.4 GHz	2412-2472	2412-2472	deri në 14,41
GPS	N/A	1575.42	N/A

11. HEQJA E DUHUR E PRODUKTIT



Shenja e vendosur në produkt ose në tekstet që i referohen atij tregon se produkti pas përfundimit të periudhës së përdorimit nuk duhet të hidhet me mbeturinat e tjera shtëpiake.

Për të shmangur ndikimin e dëmshëm në mjedisin natyror dhe shëndetin e njerëzve si rezultat i heqjes së pakontrolluar të mbeturinave, ju lutemi ndani produktin nga llojet e tjera të mbeturinave dhe ricikloni në mënyrë të përgjegjshme, për të promovuar ripërdorimin e burimeve materiale si praktikë e përhershme. Për të marrë informacion mbi vendin dhe mënyrën e riciklimit të sigurt për mjedisin të këtij produkti, përdoruesit në amvisëri duhet të kontaktojnë pikën e shitjes me pakicë ku e kanë blerë produktin ose autoritetin lokal. Përdoruesit në kompani duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes. Produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e tjera tregtare (pajisje elektrike dhe elektronike e përdorur).

12. KONFORMITETI

Kompania Locon Sp. z o.o. me këtë deklaron se Locon Watch GOAT (GJD.15) i plotëson kërkesat dhe normat e përfshira në direktivat e Bashkimit Evropian dhe në rregulloret kombëtare. Si pajisje radio është në përputhje me Direktivën RE 2014/53/BE (RED). Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e internetit: <https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd15>

13. KONTAKTI

Mbështetja teknike

- ✉ help@locon.pl
- 🌐 Faqja e internetit: loconsafefamily.com

Të dhënat e kompanisë

- 🏢 **Locon Sp. z o.o.**
rr. Wspólna 70, 00-687 Varshavë
VAT EU PL8521013334